

# Administración de teléfonos para agregar extensiones

A continuación un video que muestra como configurar un teléfono IP Grandstream para una cuenta/extensión SIP de una PBX IP.


<https://www.youtube.com/embed/6k8twDT6hAs>

Luego de que el teléfono Grandstream haya aplicado cambios, se mostrará la pantalla de estado con la cuenta 3 configurada:



Grandstream GXP2135

Admin Logout | Reboot | Provision | Factory Reset

English

 **GRANDSTREAM**  
CONNECTING THE WORLD

STATUSACCOUNTSSETTINGSNETWORKMAINTENANCEPHONEBOOK



Version 1.0.11.54

Status

Account Status

Account Status

Network Status

System Info

Programmable Keys Status

Virtual Multi-Purpose Keys

Softkeys

Account	SIP User ID	SIP Server	SIP Registration
Account 1	106	172.16.111.4	YES
Account 2	116	172.16.111.4	YES
Account 3	117	172.16.111.4	YES
Account 4	2099	190.61.101.195	NO

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2022. All Rights Reserved.

Revision #4

Created 8 April 2021 20:45:25 by Eduardo Mejia

Updated 31 May 2022 17:35:02 by Eduardo Mejia